

DMDR-25 のファームアップ手順

ドライブレコーダー「DMDR-25」PC ビュワーソフトにおいて GoogleMAP が表示されない問題について、下記手順で本体をファームアップし、新しい PC ビュワーをパソコンにダウンロードすることで GoogleMAP を表示することができるようになります。

Ⅰ 本体をファームアップする

①ファームアップ用の MicroSD カードを準備します

※ファームアップに使用した MicroSD カードはそのまま録画用として使用することができます。

※現在録画に使用している MicroSD カードをファームアップに使用する場合は、パソコンでフォーマットをしてください。

※MicroSD カードをフォーマットするとすべてのデータが消去されます。大切なデータは必ず他のデバイスなどにバックアップしてください。

②下記リンクのページよりファームアップ用のファイルをダウンロードします。

https://www.dream-maker.co.jp/products/dr/dmdr-25_farmup.html

③ファームアップ用 microSD カードに MASS.cfg と PQ.bin の二つのファイルをコピーします。

※ダウンロードデータは圧縮ファイル（zip）となりますので、解凍してからファームアップ用 microSD カードに格納してください。

④DMDR-25 本体の電源が入っていないことを確認してから、ファームアップ用 microSD カードを本体に挿入します。

※MicroSD カードの挿入方法に関しては、取扱説明書をご覧ください。

⑤本体の電源を入れると自動的に更新作業が始まり、画面の下の部分に進度が表示されます。

⑥更新が完了すると本体が自動的に再起動します。

⑦本体の設定画面で microSD カードをフォーマットします。

Ⅱ 新しい PC ビュワーソフトをダウンロードする

下記リンクのページより新しい PC ビュワーソフトをダウンロードし、パソコンにインストールします。

https://www.dream-maker.co.jp/products/dr/dmdr-25_farmup.html

【システム要件】 OS:WINDOWS 7 以降（Mac は非対応）

※システム要件を満たさない環境で利用すると、正しく機能しない恐れがあります。

※再生ソフト動作やインストールによるパソコンの不具合は保証いたしかねます。